

[Q]: ET6000. Когда обращаемся к несуществующему устройству, TRAP 03.

[A]: Dmitry Kubov (2:5020/118.93)

16. С видеодрайверами от ET6000 (от August 19, 1996) при обращении из

FullScreen DOS Session к ошибочному девайсу (дисквода без диска, CDR0M'а с аудиодиском и т.д.) после вывода на экран ошибки и долгого ожидания возникает Trap 03, cs:eip = 0160:981EB151, это в VSVGA.SYS (размер 143643 байта, 15-08-96, 15:00) по адресу в файле 00008778 стоит код

..... 66 48 Dec ax 74 01 Jz @@1 CC Int 03 53 @@1: Push ebx

После замены CC (Int03) на 90 (Nop) все нормально.

14-Apr-1997: Там это еще в двух местах, лечится глобальной заменой

74 01 CC → 74 01 90

From:

<http://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:outdated:os2video.009>

Last update: **2014/06/20 16:47**

